


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
▲		TLHE1022RA				TOP電灯分電盤	
▲		キャビネット					
▲		CMEZ124012SC (屋内露出壁掛)					
▲		ドア					
▲		t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
▲		ボデー			1:10		
▲		t1.6 (スチール)					
▲		ハンドル				内外電機株式会社 図番	欠
▲		スイングハンドル中 (キー200)					
▲		色/仕上げ				Naigai Energering Inc.	
▲		ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)					

AC1φ3W 100/200V

mm²×3


NELB3P
100/100A
(NV125-NCV)
(30kA)
(100mA)



機器構成

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
BRT-10B	RTR 1.5A 36VA/三菱	1	100	
BR-12D	RRY 片切 20A/三菱	12	24	

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	

SEQUENCE

CB番号	回路数 (RRY)		セレクター-SW 接続端子No.	備考・連動接点 (▲) 記載無場合は連動ユニット不要
	1P	2P		
1	1		R1	
2	1		R2	
3	1		R3	
4	1		R4	
5	1		R5	
6	1		R6	
7	1		R7	
8	1		R8	
9	1		R9	
10	1		R10	
11	1		R11	
12	1		R12	

型式	定格	数量	電圧 (V)	備考
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	11	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	11	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
 注3) 容量表示なきものは20A
 注4) 感度表示なきものは30mA
 注5) セレクター-SW接続端子Noの頭には枝番号を記入

変更履歴	特記事項	品番	TLHE1022RA	検図	設計	製図	名称
▲		シーケンス記号					
▲				作成日			整理番号
▲							内外電機株式会社 図番
▲							Naigai Engineering Inc.
▲							ページ
▲							次